

Система резервирования Backup Box



Просто

Автоматическое обнаружение и переключение



Надёжно

Обеспечивает надёжное резервное питание

Технические характеристики	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Выход АС (Есть подключение к сети)		
Подключение к сети	Одна фаза	Три фазы
Номинальное напряжение	220 В / 230 В	380 В / 400 В
Номинальная частота	50Гц / 60Гц	
Диапазон выходного напряжения АС	198 В ~ 253 В	342 В ~ 440 В
Выход АС (Нет подключения к сети)		
Подключение нагрузки	Одна фаза	
Rated voltage	220 В / 230 В	
Номинальная частота	50Гц / 60Гц	
Максимальная выходная мощность	5 000 ВА	3 300 ВА
Максимальный выходной ток	22.7 А	15.2 А
Время переключения	< 3 секунд	
Выход АС (Подключен инвертор)		
Номинальное напряжение	220 В / 230 В	380 В / 400 В
Номинальная частота	50Гц / 60Гц	
Совместимый инвертор	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Общие данные		
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +45 °С	
Относительная влажность	0 % ~ 100 %	
Размер	400x350x130 мм	
Вес	11 кг	
Степень защиты	IP 65	